

**Расширенные функции безопасности**

- + Межсетевой экран
- + Родительский контроль
- + Управление сетевым доступом
- + Фильтрация IP/MAC-адресов
- + Поддержка DMZ

Порты

- + 8 портов Fast Ethernet LAN
- + 1 порт Fast Ethernet WAN

Расширенные функции межсетевого экрана

- + Network Address Translation (NAT)
- + Stateful Packet Inspection (SPI)

Расширенные сетевые сервисы

- + DHCP сервер/клиент
- + DHCP Relay
- + Поддержка SysLog
- + Уведомление по электронной почте
- + Управление SNMP
- + Поддержка Dynamic DNS

Маршрутизатор со встроенным 8-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с Fast Ethernet**Настраиваемый интерфейс**

DIR-130 поддерживает интуитивно-понятный Web-интерфейс пользователя, для работы с которым необходимо установить утилиту управления D-Link. Настройка устройства может осуществляться только пользователями с учетной записью администратора сети, дающей привилегии чтения/записи. С таким уровнем доступа любой авторизованный пользователь может легко настроить или получить доступ к утилите управления маршрутизатора DIR-130.

Расширенные функции аппаратного обеспечения

DIR-130 может подключаться к кабельной или DSL-линии для организации совместного доступа к высокоскоростному Интернет-соединению. Также это устройство может служить в качестве полнодуплексного 8-портового 10/100 Мбит/с коммутатора, позволяющего подключить до 8 устройств, оснащенных интерфейсами Fast Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, DIR-130 позволяет создать частную виртуальную сеть и подключить до 8 удаленных пользователей, обеспечив безопасный удаленный доступ к центральной сети через Интернет-соединение.

Безопасность корпоративного уровня

Для предотвращения потенциальных атак из сети Интернет это устройство оснащено встроенным двойным межсетевым экраном (SPI и NAT). По мере роста потребностей малого бизнеса в сетевых услугах возникает необходимость также обеспечить и надежное решение по безопасности сети. Широкополосный маршрутизатор D-Link DIR-130 обеспечивает высокий возврат инвестиций, благодаря надежным функциям безопасности, гибкой настройке и высокой степени защиты домашних сетей и сетей малых офисов.



Маршрутизатор со встроенным 8-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с Fast Ethernet

Технические характеристики

Стандарты

+ IEEE 802.3 + IEEE 802.3u

Порты

+ 8 портов 10/100 Base-TX LAN + 1 порт 10/100 Base-TX WAN

Режим работы межсетевого экрана

+ Network Address Translation (NAT) + Port Address Translation (PAT)

Безопасность

+ IPsec LAN-to-LAN / Roaming User + IPsec Dead Peer Detection
 + PPTP/L2TP сервер/клиент + Алгоритмы шифрования: DES
 + IPsec/PPTP/L2TP Pass-through + XAUTH/X.509 (расширенная аутентификация) для аутентификации IPsec
 + IPsec NAT-Traversal

Функции безопасности межсетевого экрана

+ Stateful Packet Inspection (SPI) + База данных внутренних пользователей (150 записей)
 + Network Address Translation (NAT)

Сетевые сервисы

+ Статические IP-адреса + PPPoE для xDSL
 + DHCP-клиент для WAN-интерфейса + Совместимость с кабелем BigPond
 + Встроенный DHCP-сервер + Двойной доступ PPTP/PPPoE
 + Статическая маршрутизация + Dynamic DNS
 + DNS Resolving of Remote Gateway

Управление устройством

Web-интерфейс управления;
 Internet Explorer v6 или выше, Firefox 1.5 или выше

Индикаторы

+ Power + LAN
 + Status + WAN

Питание

+ 5 В постоянного тока, 2.5 А
 + Через внешний адаптер питания

Рабочая температура

От 0°C до 55°C

Рабочая влажность

95% максимум (без конденсата)

Размеры

116.8 (Ш) x 193 (Д) x 30.5 (В) мм

Вес

904 г

Сертификаты

+ FCC Class B

Офисы D-Link по всему миру

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| США | TEL: 1-800-326-1688 | FAX: 1-866-743-4905 | Люксембург | TEL: 32-(0)2-517-7111 | FAX: 32-(0)2-517-6500 |
| Канада | TEL: 1-905-8295033 | FAX: 1-905-8295223 | Польша | TEL: 48-(0)-22-583-92-75 | FAX: 48-(0)-22-583-92-76 |
| Европа (У. К.) | TEL: 44-20-8731-5555 | FAX: 44-20-8731-5511 | Венгрия | TEL: 36-(0)-1-461-30-00 | FAX: 36-(0)-1-461-30-09 |
| Германия | TEL: 49-6196-77990 | FAX: 49-6196-7799300 | Сингапур | TEL: 65-6774-6233 | FAX: 65-6774-6322 |
| Франция | TEL: 33-1-30238688 | FAX: 33-1-30238689 | Австралия | TEL: 61-2-8899-1800 | FAX: 61-2-8899-1868 |
| Нидерланды | TEL: 31-10-282-1445 | FAX: 31-10-282-1331 | Индия | TEL: 91-022-26526696 | FAX: 91-022-26528914 |
| Бельгия | TEL: 32(0)2-517-7111 | FAX: 32(0)2-517-6500 | Ближний Восток (Дубай) | TEL: 971-4-3916480 | FAX: 971-4-3908881 |
| Италия | TEL: 39-02-2900-0676 | FAX: 39-02-2900-1723 | Турция | TEL: 90-212-289-56-59 | FAX: 90-212-289-76-06 |
| Швеция | TEL: 46-(0)8564-61900 | FAX: 46-(0)8564-61901 | Египет | TEL: 202-414-4295 | FAX: 202-415-6704 |
| Дания | TEL: 45-43-969040 | FAX: 45-43-424347 | Израиль | TEL: 972-9-9715700 | FAX: 972-9-9715601 |
| Норвегия | TEL: 47-99-300-100 | FAX: 47-22-309580 | Латинская Америка | TEL: 56-2-232-3185 | FAX: 56-2-232-0923 |
| Финляндия | TEL: 358-9-2707 5080 | FAX: 358-9-2707-5081 | Бразилия | TEL: 55-11-218-59300 | FAX: 55-11-218-59322 |
| Испания | TEL: 34-93-4090770 | FAX: 34-93-4910795 | Южная Африка | TEL: 27-12-665-2165 | FAX: 27-12-665-2186 |
| Португалия | TEL: 351-21-8688493 | | Россия | TEL: 7-495-744-0099 | FAX: 7-495-744-0099 #350 |
| Чехия | TEL: 420-(603)-276-589 | | Китай | TEL: 86-10-58635800 | FAX: 86-10-58635799 |
| Швейцария | TEL: 41-(0)-1-832-11-00 | FAX: 41(0)-1-832-11-01 | Тайвань | TEL: 886-2-2910-2626 | FAX: 886-2-2910-1515 |
| Греция | TEL: 30-210-9914 512 | FAX: 30-210-9916902 | Штаб-квартира | TEL: 886-2-2916-1600 | FAX: 886-2-2914-6299 |