



DKVM-4K

4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2

4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2 D-Link DKVM-4K позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до четырех с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. DKVM-4K не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-4K позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок (кнопки), расположенных (-ой) на верхней панели устройства, или «горячих клавиш». Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении интервала сканирования.



DKVM-4K/B



DKVM-4K/A

4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2

Технические характеристики		
Аппаратная версия	B	A
Аппаратное обеспечение		
Порты для подключения KVM-кабелей	<ul style="list-style-type: none"> • 4 порта VGA 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 порта VGA • 4 порта PS/2 (клавиатура) • 4 порта PS/2 (мышь)
Порты для подключения консоли управления	<ul style="list-style-type: none"> • Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): PS/2 • Мышь (локальная): PS/2 	
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК	<ul style="list-style-type: none"> • Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (синий) (VGA) • Клавиатура: 6-контактный разъем mini-DIN (сиреневый) (PS/2) • Мышь: 6-контактный разъем mini-DIN (зеленый) (PS/2) 	
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • 4 индикатора портов для подключенных ПК 	
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> • 4 кнопки переключения портов 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 кнопка переключения портов
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> • Пластик 	
Основные характеристики		
Количество подключаемых ПК	<ul style="list-style-type: none"> • До 4 	
Автосканирование	<ul style="list-style-type: none"> • Да 	
Переключение между ПК	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопки/кнопка переключения на корпусе • «Горячие клавиши» 	
Звуковое уведомление о переключении	<ul style="list-style-type: none"> • Да 	
Макс. разрешение	<ul style="list-style-type: none"> • 2048x1536 	
Физические параметры		
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 100 x 65 x 25 мм 	<ul style="list-style-type: none"> • 178 x 105 x 30,5 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 725 г 	<ul style="list-style-type: none"> • 272 г
Условия эксплуатации		
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • От порта PS/2 для клавиатуры на ПК (не требует внешнего адаптера питания) 	
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -20 до 60 °C 	
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • От 0% до 80% без конденсата 	
Комплект поставки		
<ul style="list-style-type: none"> • 4-портовый KVM-переключатель DKVM-4K • 2 кабеля KVM с разъемами VGA и PS/2 • Краткое руководство по установке 		

Информация для заказа	
Модель	Описание
DKVM-4K/B	4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2
DKVM-4K/A	4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2
Дополнительные кабели KVM*	
DKVM-CB/1.2M/B	Кабель KVM длиной 1,2 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/B
DKVM-CB/B	Кабель KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/B
DKVM-CB/A	Кабель KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/A
DKVM-CB3/B	Кабель KVM длиной 3 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/B
DKVM-CB3/A	Кабель KVM длиной 3 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/A
DKVM-CB5/B	Кабель KVM длиной 5 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/B
DKVM-CB5/A	Кабель KVM длиной 4,5 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/A
* ВНИМАНИЕ! Кабели KVM ревизии В совместимы только с KVM-переключателем DKVM-4K ревизии В. Кабели KVM ревизии А совместимы только с KVM-переключателем DKVM-4K ревизии А.	

Обновлено 03/08/2018