



**D-Link<sup>®</sup>**

MYPOCKET 3.5G HSDPA ROUTER  
DIR-457

**QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## СОДЕРЖИМОЕ



**ПОРТАТИВНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР С  
ПОДДЕРЖКОЙ 3,5G ДЛЯ СЕТЕЙ HSDPA  
DIR-457**



**АККУМУЛЯТОР**



**USB-АДАПТЕР ПИТАНИЯ  
5B, 1A**



**USB-КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ**




**ЧЕХОЛ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста,  
обратитесь к поставщику.


# УСТАНОВКА

## УСТАНОВКА АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



### УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

Откройте отсек для SIM-карты и аккумулятора, расположенный на нижней панели устройства. Вставьте SIM-карту таким образом, чтобы контакты SIM-карты совпадали с контактами отсека для SIM-карты.




### УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

Вставьте аккумулятор таким образом, чтобы контакты аккумулятора совпадали с контактами отсека для аккумулятора. Время работы входящего в комплект поставки аккумулятора – 4 часа.




**Внимание:** Аккумулятор обеспечивает питание устройства DIR-457 как в режиме маршрутизатора Wi-Fi, так и в режиме USB-модема.

## УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ



### ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

Для зарядки аккумулятора подключите USB-кабель к USB-порту адаптера питания и включите адаптер питания в розетку. Затем подключите USB-кабель к Mini-USB-порту портативного маршрутизатора DIR-457. Во время зарядки замигает индикатор питания/подключения к сети 3G (Power/3G network). При низком уровне заряда аккумулятора индикатор замигает красным светом.




### ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ USB-КАБЕЛЯ

Как альтернативный вариант подключите один конец USB-кабеля к Mini-USB-порту портативного маршрутизатора DIR-457, а другой к свободному USB-порту компьютера. Во время зарядки замигает индикатор питания/подключения к сети 3G (Power/3G network). При низком уровне заряда аккумулятора индикатор замигает красным светом.

**Внимание:** Зарядка аккумулятора через USB-порт происходит медленнее, чем при использовании адаптера питания.

# УСТАНОВКА

## УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ




### РЕЖИМ USB-МОДЕМА/РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯМИ

1. Установите переключатель маршрутизатор/модем в режим USB modem (USB-модем).



2. С помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки, подключите портативный маршрутизатор DIR-457 к компьютеру. Для этого подключите один конец USB-кабеля к Micro-USB-порту DIR-457, а другой конец к свободному USB-порту компьютера.



3. Нажмите кнопку питания Power на маршрутизаторе DIR-457.




4. Произойдет автоматический запуск утилиты управления соединениями (Connection Manager).
5. С помощью утилиты Connection Manager установите настройки маршрутизатора/модема.
6. Теперь можно использовать портативный маршрутизатор DIR-457 в качестве USB-модема.

**Внимание:** Если DIR-457 используется впервые, необходимо сначала установить утилиту Connection Manager. После этого можно задать основные настройки USB-модема и маршрутизатора Wi-Fi. Утилита Connection Manager работает только в режиме USB-модема.


# УСТАНОВКА

## УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ



### РЕЖИМ МАРШРУТИЗАТОРА WiFi

1. Установите переключатель маршрутизатор/модем в режим WiFi router (маршрутизатор WiFi).



2. Нажмите кнопку питания Power на маршрутизаторе DIR-457.



3. Теперь можно использовать портативный маршрутизатор DIR-457 в качестве беспроводной точки доступа и подключить к маршрутизатору любое устройство с поддержкой WiFi.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

### 1. КАК НАСТРОИТЬ ПОРТАТИВНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР DIR-457, ЕСЛИ CD-ДИСК ОТСУТСТВУЕТ, ИЛИ ПРОВЕРИТЬ ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) И КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Откройте утилиту Connection Manager D-Link и перейдите на страницу настроек маршрутизатора Wi-Fi.
- Как альтернативный вариант выполните беспроводное подключение DIR-457 к компьютеру. Откройте Web-браузер и введите адрес <http://192.168.0.1>

### 2. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБЫТЫ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЬ?

- Имя пользователя по умолчанию admin. Пароль по умолчанию отсутствует (оставьте это поле незаполненным).
- Если пароль был изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки маршрутизатора, чтобы установить пароль по умолчанию. Нажмите кнопку reset, расположенную на задней панели устройства.

### 3. ПОЧЕМУ ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА?

- Убедитесь, что контакты аккумулятора совпадают с контактами отсека для аккумулятора.
- Убедитесь, что аккумулятор заряжен надлежащим образом. Для этого подключите адаптер питания и заряжайте аккумулятор не менее двух часов.

### 4. ПОЧЕМУ ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ POWER ГОРИТ ПОСТОЯННЫМ КРАСНЫМ СВЕТОМ?

- Постоянный красный свет индикатора питания power свидетельствует о неисправности SIM-карты или проблеме с зоной обслуживания.
- Убедитесь, что контакты SIM-карты совпадают с контактами отсека для SIM-карты.
- Убедитесь, что находитесь в зоне обслуживания провайдера сетевых услуг. Если не получается получить сигнал, подключение к сети 3G невозможно.

### 5. ПОЧЕМУ ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ POWER ГОРИТ МИГАЮЩИМ КРАСНЫМ СВЕТОМ?

- Мигающий красный свет индикатора питания Power свидетельствует о низком уровне заряда аккумулятора. Пожалуйста, обратитесь в раздел Управление питанием за информацией о том, как правильно заряжать аккумулятор.

### 6. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПОРТАТИВНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР DIR-457?

- Нажмите и удерживайте кнопку питания Power в течение двух секунд до отключения индикаторов устройства.

### 7. КАК СБРОСИТЬ ПОРТАТИВНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР DIR-457 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ?

- Нажмите и удерживайте кнопку reset в течение пяти секунд до перезапуска устройства. Произойдет сброс устройства к заводским настройкам по умолчанию.

### 8. ПОЧЕМУ АККУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ USB-КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ?

- Если аккумулятор не заряжается при использовании USB-кабеля, возможно неисправен USB-порт компьютера.
- Зарядите аккумулятор, используя входящий в комплект поставки USB-адаптер питания.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### **Техническая поддержка D-Link:**

+7(495) 744-00-99

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

# WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password