

### Основные характеристики продукта

#### 2 подключаемых ПК

Осуществляйте управление двумя компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши.

#### Быстрое переключение между компьютерами

Быстро и просто переключайтесь между компьютерами с помощью кнопки, расположенной на верхней панели устройства, или «горячих клавиш».

#### Режим автоматического сканирования

Режим автоматического сканирования позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.



## KVM-121

### 2-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2

#### Характеристики

- Порты VGA и PS/2
- 2 подключаемых ПК
- Переключение между ПК с помощью кнопки на корпусе или «горячих» клавиш
- Режим автоматического сканирования

2-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2 D-Link KVM-121 позволяет осуществлять управление двумя компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. KVM-121 не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопки, расположенной на верхней панели устройства, или «горячих клавиш». KVM-121 поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.

Технические характеристики	
<b>Аппаратное обеспечение</b>	
Порты для подключения KVM-кабелей	• 2 порта VGA
Порты для подключения консоли управления	• Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): PS/2 • Мышь (локальная): PS/2
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК	• Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA) • Клавиатура: 6-контактный разъем mini-DIN (сиреневый) (PS/2) • Мышь: 6-контактный разъем mini-DIN (зеленый) (PS/2)
Индикаторы	• 2 индикатора портов для подключенных ПК
Кнопки	• Кнопка переключения портов
Корпус	• Пластик
<b>Основные характеристики</b>	
Количество подключаемых ПК	• 2
Автосканирование	• Да
Переключение между ПК	• Кнопка переключения на корпусе • «Горячие клавиши»
Звуковое уведомление о переключении	• Да
Макс. разрешение	• 2048x1536
<b>Физические параметры</b>	
Размеры (Д x Ш x В)	• 90 x 40 x 25 мм
Вес	• 430 г
<b>Условия эксплуатации</b>	
Питание	• От порта PS/2 для клавиатуры на ПК (не требует внешнего адаптера питания)
Температура	• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -20 до 60 °C
Влажность	• От 0% до 80% без конденсата
<b>Комплект поставки</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-портовый KVM-переключатель KVM-121</li> <li>• 2 кабеля KVM с разъемами VGA и PS/2</li> <li>• Краткое руководство по установке</li> </ul>	
<b>Информация для заказа</b>	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
KVM-121/B	2-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2

Обновлено 10/06/2019