

Основные характеристики

Подключение дополнительных периферийных устройств

Четыре дополнительных порта USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру.

Режим быстрой зарядки

Поддержка режима быстрой зарядки одним из четырех портов USB.

Удобство использования

Компактный размер устройства и возможность работы даже в случае отсутствия адаптера питания.



DUB-H4

Концентратор с 4 портами USB 2.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)

Характеристики

Возможности подключения

- 4 порта USB 2.0
- Обратная совместимость с устройствами USB 1.1

Режим быстрой зарядки

- 1 порт для быстрой зарядки мобильных устройств
- Возможность зарядки устройств без использования компьютера

Удобство использования

- Поддержка Plug-and-play
- Компактный размер
- Работа с компьютерами под управлением ОС Windows, Mac OS и Linux

Концентратор с 4 портами USB 2.0 DUB-H4 позволяет подключить до 4 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. Один из четырех портов USB поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на зарядку мобильных устройств. Таким образом, DUB-H4 позволяет одновременно заряжать устройства и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.

4 дополнительных порта USB 2.0 для компьютера

Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 2.0, DUB-H4 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.

Режим быстрой зарядки

Один из портов DUB-H4 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.

Поддержка Plug-and-play

Для установки DUB-H4 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить адаптер питания к DUB-H4, а затем концентратор к компьютеру (также поддерживается возможность работы даже в случае отсутствия адаптера питания — достаточно подключить DUB-H4 к компьютеру).

Концентратор с 4 портами USB 2.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • 1 порт USB Downstream типа "А" с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge) • 3 порта USB Downstream типа "А" • 1 разъем USB "типа "А"
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Индикатор питания
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем Micro-USB для подключения адаптера питания
Сеть	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • USB 1.1 • OHCI • UHCI • EHCI
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> • До 480 Мбит/с
Возможности подключения	<ul style="list-style-type: none"> • До 127 устройств • Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 108 x 35 x 13,5 мм
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания: <ul style="list-style-type: none"> - Выход: 5 В постоянного тока 3 А
Поддерживаемый зарядный ток	<ul style="list-style-type: none"> • Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 • 0,5 А для стандартных портов
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 70 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • Концентратор DUB-H4 • Адаптер питания • Краткое руководство по установке 	
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
DUB-H4/E1	Концентратор с 4 портами USB 2.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)

Обновлено 28/10/2019