

## Основные характеристики

### Подключение периферийных устройств

Три порта USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру.

### Стандарт Power Delivery 3.0

Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать питание на ноутбук через подключенную к нему док-станцию.

### Порт HDMI

Предназначенный для подключения монитора порт HDMI поддерживает разрешение до 4K.



## DUB-2333

### Док-станция с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0 и 1 портом HDMI

#### Характеристики

##### Возможности подключения

- 3 порта USB 3.0 Type-A
- Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 и USB 1.1
- 1 порт USB Type-C/PD 3.0
- 1 порт HDMI

##### Удобство использования

- Поддержка Plug-and-Play
- Компактный размер
- Работа с компьютерами под управлением ОС Windows и macOS

Док-станция DUB-2333 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Type-C. Порты USB 3.0 позволяют подключить к DUB-2333 до трех периферийных USB-устройств, а порт HDMI<sup>1</sup>, поддерживающий разрешение до 4K, предназначен для подключения монитора. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2333 не только данные, но и питание<sup>2</sup>. Таким образом, DUB-2333 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: мониторы, Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.

#### 3 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера

DUB-2333 обеспечивает возможность использования трех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2333 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

#### Стандарт PD 3.0

Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2333 не только данные, но и питание<sup>2</sup>.

#### Поддержка Plug-and-Play

Для установки DUB-2333 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2333 к компьютеру.

Технические характеристики	
<b>Аппаратное обеспечение</b>	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 разъем USB Type-C</li><li>• 3 порта USB 3.0 Type-A</li><li>• 1 порт USB Type-C/PD 3.0</li><li>• 1 порт HDMI 1.4b, HDCP 1.4</li></ul>
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"><li>• Индикатор питания (на устройство) - Горит зеленым цветом - питание включено</li></ul>
<b>Общие параметры</b>	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 3.0</li><li>• USB 2.0</li><li>• USB 1.1</li></ul>
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• До 5 Гбит/с</li></ul>
Разрешение	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4K @ 30 Гц, 1080P @ 120 Гц</li></ul>
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"><li>• Доступный порт USB Type-C</li><li>• ОС Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 и выше)</li></ul>
<b>Физические параметры</b>	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 118 x 35 x 13,5 мм</li></ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,07 кг</li></ul>
<b>Условия эксплуатации</b>	
Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• От компьютера (от шины USB)</li></ul>
Поддерживаемое зарядное напряжение/поддерживаемый зарядный ток	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 В / 3 А (PD 3.0)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: от 0 до 45 °C</li><li>• Хранения: от -10 до 70 °C</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• При эксплуатации: до 85% без конденсата</li><li>• При хранении: до 85% без конденсата</li></ul>
<b>Комплект поставки</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Док-станция DUB-2333</li><li>• Краткое руководство по установке</li><li>• Гарантийный талон</li></ul>	
<b>Информация для заказа</b>	
<b>Модель</b>	<b>Описание</b>
DUB-2333	Док-станция с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0 и 1 портом HDMI

<sup>1</sup> Убедитесь, что порт USB Type-C компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).

<sup>2</sup> Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.

Обновлено 12/05/2021